

FB 300B

BATTERIDRIVEN

FRAM- OCH BACKGÅENDE MARKVIBRATOR



- Swepac FB 300B är idealisk för arbete i områden där förbränningsmotorer inte bör användas, såsom i diken, tunnlar, tätbebyggda områden eller inomhus.
- Drifttid upp till 2 timmar tack vare det kraftfulla 6.6 kWh litiumjonbatteriet.
- 3 timmars laddningstid med 40 A laddare
- Batteridrift ger låga driftkostnader.
- Mycket lätt att serva - inget luftfilter eller motorolja att byta. Ingen hantering av bränsle
- En lättmanövrerad maskin med en robust ram som skyddar batteri och motor
- Överlägsen ergonomi med ett effektivt avvibrerat handtag

Utsläppsfri packning av sand, grus, makadam och sprängsten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

TEKNISKA DATA – SWEPAC FB 300B

Vikt, netto	289 kg
Bottenplatta, bredd x längd	600 x 789,5 mm
Höjd, max / min	1230 / 1150 mm
Längd, max / min	1470 / 790 mm
Drivmotor	10.0 kW IPM synchronous DC motor
Batteri	6.6 kWh Litiumjon
Spänning	48 V
Centrifugalkraft	38 kN
Frekvens	82 Hz
Gånghastighet	0–25 m/min

Hand/arm vibrationer enligt ISO 5349 på grusunderlag	< 2,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L _{WA}	103 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	89 dB(A)

ARTIKELNUMMER

306200	FB300B med 6.6 kWh inbyggt batteri
1009314	40A laddare med väska för FB200B/300B

TILLBEHÖR

306205	Vulkollanplatta för FB300B
--------	----------------------------

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.